

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-xpoe4ext-ii-niezarzadzalny-extender-sieciowy-poe-p-6200.html>



BCS-XPOE4/EXT-II NIEZARZĄDZALNY EXTENDER SIECIOWY POE

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10288
Kod producenta	BCS-xPoE4/EXT-II
Producent	BCS View

Opis produktu

Niewielkich rozmiarów extender sygnału sieciowego PoE model **BCS-XPOE4/EXT-II** marki **BCS**.

Umożliwia zasilanie do 3 odbiorników PoE 802.3at/af lub Passive (porty PoE OUT) z opcją wyłączenia zasilania na wybranych portach PoE.

Przeznaczony jest do współpracy z dowolnym switchem PoE oraz kamerami i innymi urządzeniami telewizji przemysłowej pracującymi w standardzie PoE. Urządzenie umożliwia rozbudowę istniejącej sieci do 3 kamer lub innych urządzeń końcowych IP.

Urządzenie jest wygodnym rozwiązaniem problemu zasilania kamer PoE i umożliwiają m.in.:

- Estetyczną zabudowę kompletnego rozwiązania zasilania i transmisji w małogabarytowej obudowie
- Tworzenie rozproszonych systemów monitoringu IP z centralnym zasilaniem
- Rozszerzenie zasięgu sieci LAN IP (aktywna regeneracja sygnału)

CHARAKTERYSTYKA

- Liczba portów: **4 porty RJ45 10/100Mbps,**
- Szybkość portów LAN: **10/100Mbps**
- Typ zasilania PoE: **802.3af lub passive,**
- Zasilanie: **Passive (do 40W) lub 802.3at (do 30W) lub 802.3af (do 15W).**

DANE TECHNICZNE

OGÓLNE

Porty LAN

4 porty RJ45 10/100Mbps (auto MDIMDIX, autonegocjacja) 1 x LAN+PoE IN 3 x LAN+PoE OUT

Funkcje portów

LAN 1

WEJŚCIE PoE (zasilanie switcha): Passive (do 40W) lub 802.3at (do 30W) lub 802.3af (do 15W) PINY PoE: 1,2 (V+/-) 3,6 (V+/-)

	oraz/lub 4,5(V+/-) 7,8 (V+/-)
	LAN 2
	WYJŚCIE PoE (zasilanie kolejnego extendera lub kamery):
	Passive PINY PoE: 1,2 (V-) 3,6 (V+) 4,5 (V+) 7,8 (V-)
	LAN 3...LAN 4
	WEJŚCIE PoE (zasilanie switcha): Passive (do 70W) WYJŚCIE PoE
	(zasilanie kamery): Passive PINY PoE: 4,5 (V+) 7,8 (V-)
	LAN2...LAN4 Sekwencyjne załączanie wyjść PoE:
Zabezpieczenia portów	LAN2...LAN3...LAN4 (podczas uruchamiania lub po zwarcu)
	LAN 1 ... LAN 4 Zabezpieczenie przepięciowe
Sygnalizacja pracy	LAN 1 Zabezpieczenie przeciążeniowe 1A z auto powrotem
	LED wewnątrz złącz RJ45:
	LAN 1 (biały) - zasilanie urządzenia
	LAN 2 ... LAN 4 (czerwony) - obecność zasilania PoE
	LAN 1 ... LAN 4 (zielony) - link i transmisja danych LED
	(czerwony) pomiędzy złączami LAN1, LAN 2:
Wybór standardu PoE	LAN1 - zasilanie PoE IN w standardzie 802.3at (do 30W)
	LAN1 (PoE IN): automatyczny, domyślnie 802.3at jeżeli
Kontrola zasilania na portach	obsługiwany przez switch zasilający
	LAN 3 - JP1
	LAN 4 - JP2
	PoE WYŁĄCZONE - brak zworki (dioda LED wewnątrz portu nie
	świeci)
	PoE ZAŁĄCZONE - zworka założona (dioda LED wewnątrz portu
	świeci)
Napięcie zasilania	AN1: 44 ... 56 VDC (Vin)
Napięcie wyjściowe	LAN3 ... LAN4: 12 ... 56 VDC (Vin)
	Vout = Vin Uwaga! Dla odbiorników PoE 802.3at/af Vin
	>44VDC
Pobór mocy	0,5 W
Temperatura pracy	-25 ... +65°C
Konstrukcja obudowy	Izolacyjna folia polietylenowa
Stopień ochrony	IP20
Wymiary	93 x 42 x 19 mm
Waga	0.05kg