

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-mon7600b-2-dwusystemowy-wideomonitor-glosnomowiacy-tcpipsip-p-6203.html>



BCS-MON7600B-2 DWUSYSTEMOWY WIDEOMONITOR GŁOŚNOMÓWIĄCY TCP/IP/SIP

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10771
Kod producenta	BCS-MON7600B-2

Opis produktu

Dwusystemowy monitor wewnętrzny model **BCS-MON7600B-2** marki **BCS Line**.

Przeznaczony do systemów IP, lub 2-przewodowych(do wyboru).

Posiada kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej **7"** oraz rozdzielczości **1024x600**. Interfejs graficzny umożliwia zarządzanie systemem.

Obudowa w kolorze **czarnym** oraz materiały, z których został wykonany sprawia, że znakomicie wpasowuje się do różnego typu pomieszczeń.

Funkcje monitora: interkom, auto-otwarcie, funkcja dzwonka do drzwi, DND, zapis zdjęć na karcie pamięci, zapis nagrań audio-video z panelu zew. (wymagana instalacji karty pamięci).

Wbudowane wyjście przełącznikowe COM/NO.

Maksymalna rozbudowa do 4 wideomonitorów, oraz 2 paneli zewnętrznych (dla systemu 2-przewodowego).

Kompatybilny ze wszystkimi panelami zewnętrznymi TCP/IP/SIP (tryb IP), w trybie 2-przewodowym współpracuje z panelami BCS-PAN1702S-S

CHARAKTERYSTYKA

- Systemy: **IP, 2-przewodowe**,
- Ekran: **7"**,
- Typ ekranu: **Pojemnościowy TFT**,
- Rozdzielczość: **1024x600**,
- Wbudowany mikrofon,
- Wbudowany głośnik,
- Slot na kartę pamięci **SD** do **64GB**,
- Protokoły: **TCP/IP, SIP**.

DANE TECHNICZNE

Typ urządzenia

Głośnomówiący wideomonitor dwu-systemowy, może

Kompatybilność	pracować w systemach TCP/IP/SIP lub w systemach 2-przewodowych (do wyboru) Systemy IP: Panele zewnętrzne IP z firmware SIP v4.4 lub wyższy Systemy 2-przewodowe: panele BCS-PAN1702S-S, oraz adaptery BCS-ADIP-II (2- przewodowa magistrala bez polaryzacji)
Ilość obsługiwanych wejść (paneli zew.)	Systemy IP: 20 dla systemu jednorodzinne, 10 dla systemu wielorodzinnego Systemy 2-przewodowe: max 2 panele zewnętrzne
System operacyjny	Linux
Rozbudowa	Systemy IP: do 10 wideomonitorów w tym samym lokalu (5 system wielorodzinny) Systemy 2-przewodowe: do 4 wideomonitorów
Typ ekranu	Dotykowy ekran TFT w technologii pojemnościowej, szkło 2.5D
Przekątna ekranu	7"
Rozdzielczość ekranu	1024x600
Kompresja wideo	H.264, H265
Obsługa kamer IP	BCS Line, oraz Onvif
Ilość obsługiwanych kamer IP	32
Max rozdzielczość kamer IP	720P (1280x720) – strumień extra
Wejście / wyjście audio	Wbudowany mikrofon dookólny / głośnik
Bitrate audio	16bit, 16KHz
Kompresja audio	PCM, G.711a, G.711Mu, G.711u
Podłączenie sieci	Systemy IP: Ethernet (RJ-45), 10/100Base-T Systemy 2-przewodowe: magistrala 2-przewodowa bez polaryzacji (wymagany adapter BCS-ADIP-II, wraz z zasilaczem BCS-ZA4815)
Protokół	TCP/IP, SIP
Zarządzanie	Lokalnie, za pomocą graficznego interfejsu
Karta pamięci	Gniazdo karty microSD (max 62GB), brak karty w zestawie
Nagrywanie zdjęć/wideo na karcie pamięci	Ręczny zapis wideo oraz zdjęć z paneli zewnętrznych, auto zapis zdjęć w przypadku nieodebrania połączenia, funkcja nagrania wiadomości audio-wideo dla lokatora w przypadku nieodebrania połączenia z panelu zewnętrznego (wymagana instalacja karty pamięci)
Funkcja dzwonka do drzwi	Tak
Interkom	Tak
Funkcja auto-otwarcie wejścia	Tak
Wyjście przekaźnikowe	Tak
Funkcja wtórnika wywołań	Tak
Ręczne sterowanie wyjściem typu NO	Tak (zamiennie z funkcją wtórnika wywołań)
Funkcja nie przeszkadzać (DND)	Tak (wbudowany harmonogram dobowy i tygodniowy)
Zamiana obrazu kamery domofonu na kamerę CCTV	Tak, możliwość zamiany obrazu z kamery wideodomofonu, na inną kamerę CCTV IP (na stałe)
Identyfikacja imienna wejść (paneli zew.)	Tak
Możliwość podglądu obrazu wejścia	Tak, audio + wideo
Wyjścia	1 x wyjście przekaźnikowe (NO, COM) 1 x wyjście 12VDC, 100mA zasilanie czujnika alarmowego, (OUT 12V 0,1A, GND) 6 x czujnik przewodowy, w tym możliwość podłączenia dodatkowego dzwonka do drzwi – monostabilny przycisk dzwonek, (IN1-6, GND) 1 x wejście 2-przewodowej magistrali, brak polaryzacji, zasilanie i transmisja danych dla systemów 2-przewodowych (+, -) 1 x Ethernet 10/100 Mbps auto (RJ45) - wejście PoE dla systemów IP (LAN) 1 x RS485 do celów serwisowych (485A, 585B)
Zasilanie	Systemy IP: PoE (802.3af/af/passive) Systemy 2-przewodowe: za pomocą magistrali 2-przewodowej, wymagane podłączenie adaptera BCS-ADIP-II, wraz z zasilaczem BCS-ZA4815 ≤2W (czuwanie), ≤6W (praca)
Pobór mocy	-10°C ~ +55°C, 10-90% RH
Warunki pracy	PC + ABS, w kolorze czarnym ze srebrną ramką
Obudowa	0.388 kg
Waga	189 × 130 × 26.9 mm
Wymiary	Natynkowy
Montaż	W komplecie podstawa montażowa do instalacji urządzenia na
Inne	

Topologia w systemie 2-przewodowym

ścianie oraz taśma połączeniowa do podłączenia zasilania, magistrali 2-przewodowej (w trybie 2 – przewodowym), dzwonka, czujników przewodowych oraz wyprowadzenie wyjścia przekaźnikowego

Dozwolone jest połączenie do adaptera BCS-ADIP-II urządzeń „w gwiazdę”, lub połączenie szeregowo.

Maksymalna odległość od adaptera do ostatniego urządzenia w szeregu:

- 30m dla przewodu typu skrętka (UTP cat5e)
- 50m dla przewodu 2-żyłowego

Maksymalna rezystancja okablowania w systemie powinna wynosić 12 Ω .

Minimalna odległość pomiędzy urządzeniem a adapterem wynosi 1m.