

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-v-nvr1602-4k-16p-rejestrator-cyfrowy-sieciowy-ip-16-kanalowy-z-switchem-poe-bcs-view-p-6037.html>



BCS-V-NVR1602-4K-16P

Rejestrator cyfrowy sieciowy IP 16 kanałowy z switchem PoE BCS View

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9179
Kod producenta	BCS-V-NVR1602-4K-16P
Producent	BCS Line

Opis produktu

Opis produktu:

BCS-V-NVR1602-4K-16P BCS View Rejestrator cyfrowy sieciowy IP 16 kanałowy do monitoringu

Rejestrator cyfrowy 16 kanałowy IP model BCS-V-NVR1602-4K-16P marki BCS View. Urządzenie zostało zbudowane w oparciu o wydajny procesor i system operacyjny, który cechuje się bardzo wysoką funkcjonalnością i stabilnością. Rejestrator obsługuje maksymalnie 16 kamer sieciowych IP. Rozdzielczość nagrywania 12Mpx - 4K. Obsługuje Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 podwójny strumień kodowania. Posiada interfejs pomocniczy 2x USB (1xUSB 3.0, 1xUSB 2.0). Niezależna praca wyjść HDMI (3840x2160)/VGA (1920x1080). Obsługuje 2x dysk HDD Sata (max. 6TB każdy).

Główne cechy:

- Nagrywanie do 16 kamer IP max. 12 MP
- Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Obsługa kamer innych producentów
- Dualny system operacyjny
- Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI1 z rozdzielczością 4K (3840x2160)
- Obsługa Inteligentnych Funkcji
- Synchroniczne odtwarzanie 16 kamer (1080p)
- Maksymalne parametry dekodowania: 2 kanały @ 12MP, 4 kanały @ 8MP, 8 kanałów @ 4MP, 16 kanałów @ 1080p
- Funkcje ANR, POS
- Obsługa 2 dysków SATA do 8TB każdy
- Łatwa archiwizacja przez USB, sieć
- 2 porty USB: 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0
- 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)
- Wejścia alarmowe: 4
- Wyjścia alarmowe: 1

- Sieć: 1 × RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
- Pasmo Bitrate wejściowe/wyjściowe: 160/160 Mbps
- Wbudowany 16 portowy switch POE 802.3 at/af , ≤ 200W
- Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P
- Wymiary: 1U 385 x 315 x 52 mm
- Waga: ≤ 3kg (bez HDD)
- Zasilanie 240VAC, 280W

Specyfikacja techniczna:

WIDEO I AUDIO
Obsługa kamer
Audio I/O
Dwukierunkowa rozmowa
WYŚWIETLANIE
Wyjście wideo
Rozdzielczość
Podział obrazu
Strefy prywatności
OSD
NAGRYWANIE
Kompresja wideo/audio
Rozdzielczość nagrywania
Tryby nagrań
Interwał nagrań
Bit rate
DETEKCJA OBRAZU I ALARM

Wyzwalanie zdarzeń
Detekcja ruchu
Zanik Wideo i Zasłonięcie
Wejścia alarmowe
Wyjścia alarmowe
ODTWARZANIE I ARCHIWIZACJA
Odtwarzanie nagrań
Archiwizacja
Zdalne połączenia
SIEĆ
Interfejs
Protokoły
Funkcje sieciowe
OBŚŁUGA DYSKÓW
HDD
Tryb HDD RAID
eSATA
DODATKOWE INTERFEJSY
USB
Interfejsy dodatkowe
OGÓLNE

Zasilanie
Pobór prądu
Temperatura pracy
Wymiary (W×D×H)
Waga netto