

Link do produktu: <https://geminitech.pl/monitor-wideodomofonowy-ip-bcs-mon7400b-s-p-6518.html>

Monitor wideodomofonowy IP BCS-MON7400B-S



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9874
Kod producenta	BCS-MON7400B-S
Producent	BCS View

Opis produktu

Opis produktu:

Monitor wideodomofonowy IP BCS-MON7400W-S

Wideomonitor **BCS-MON7400B-S w czarnej obudowie**. Urządzenie wyposażone jest w **ekran pojemnościowy o przekątnej 7 cali** z maksymalną rozdzielczością **1024x600**. Zarządzanie lokalne umożliwiają **graficzny interfejs** oraz **przyciski sensoryczne** do szybkiego dostępu. Wideomonitor posiada technologię **PoE**, dzięki której możliwe jest zasilanie urządzenia poprzez przewód Ethernet. Ponadto **BCS-MON7400B-S** pozwala na podgląd **do 32 kamer IP** (Kompatybilność z kamerami **BCS LINE** oraz z kamerami innych producentów ze wsparciem **Onvif**).

Główne cechy:

- **Głośnomówiący monitor wideodomofonowy**
- Obudowa w kolorze czarnym
- Protokół **TCP/IP/SIP**
- Dotykowy ekran pojemnościowy **TFT o przekątnej 7"**
- **Menu w języku polskim** lub angielskim
- Monitor zarządzany za pomocą graficznego interfejsu oraz przycisków szybkiego wyboru
- Wbudowany **spis lokatorów oraz lista połączeń**
- **Możliwość zapisu zdjęć i nagrań z kamer** paneli zewnętrznych na karcie pamięci (sterowane ręcznie)
- Automatyczny zapis zdjęć na karcie pamięci w przypadku nieodebrania połączenia
- **Funkcja Alarm** umożliwiająca podłączenie 6 czujników NO/NC, podział na strefy, historia
- Możliwość wyświetlenia obrazu z kamer IP w rozdzielczości **720p** (BCS Line oraz Onvif, **32 kamery na każdy monitor**)
- **Rozbudowa do 10 monitorów oraz 10 paneli zewnętrznych** w tym samy lokalu
- **Funkcja interkomu audio** pomiędzy wszystkimi monitorami w tym samym budynku
- Funkcje dodatkowe: auto-otwarcie, funkcja dzwonka do drzwi, DND (funkcja nie przeszkadzać, harmonogram dobowy/tygodniowy)
- **Montaż natynkowy**, podstawa montażowa w komplecie
- Możliwość montażu za pomocą dodatkowej podstawki biurkowej BCS-MON-P (dostępna osobno)
- **Sterowanie przełącznikiem / dwoma przełącznikami** (dotyczy kompatybilnego panelu zewnętrznego z modulem przełącznikowym BCS-MODKD2) z poziomu monitora w trakcie wywołania oraz rozmowy
- Wbudowane wyjście przełącznikowe COM,NO - dwa tryby pracy (wtórnik wywołania lub sterowanie ręczne)
- Możliwość przełączenia podczas wywołania/rozmowy obrazu z kamery domofonu na inną wskazaną kamerę IP oraz

- powrót do kamery domofonu w dowolnym momencie
- Wsparcie paneli zewnętrznych TCP/IP w wersji firmware SIP (v4.3 lub wyższy)
 - Zasilanie lokalne 12VDC, wsparcie PoE 802.3 at/af/passive
 - Wbudowana **karta pamięci 8GB microSD** (rozbudowa do max 32GB),
 - **Nowy interfejs graficzny**, rozdzielczość ekranu **1024*600**
 - Możliwe przypisanie różnych dzwonek dla wejść (2 melodie)
 - Regulacja czułości mikrofonu i głośnika
 - Kompatybilność: panele zewnętrzne TCP/IP/SIP marki BCS z firmware w wersji 4.3 SIP lub wyższy

Typ urządzenia	Wideomonitor głośnomówiący
Kompatybilność	Panele zewnętrzne BCS z firmware SIP v4.3 lub nowszy
Ilość obsługiwanych wejść	10 (dla systemu, gdzie serwerem SIP jest wybrany panel zewnętrzny)
System operacyjny	Linux
Rozbudowa	Max 10 wideomonitorów w tym samym lokalu
Typ ekranu	TFT dotykowy, pojemnościowy
Rozdzielczość	1024x600
Przekątna	7"
Protokół kamer	BCS Line, Onvif
Ilość obsługiwanych kamer CCTV	32
Kompresja wideo	H.264
Rozdzielczość obsługiwanych kamer	720P (1280×720) – strumień extra
Audio bitrate	16 Kbps
Kompresja audio	G.711A; G.711U, PCM
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokół	TCP/IP, SIP
Wbudowany web serwer	Nie
Karta pamięci	Wbudowana, 8GB micro SD (wsparcie max 32GB)
Nagrywanie zdjęć/wideo na karcie pamięci	Ręczny zapis wideo oraz zdjęć z paneli zewnętrznych, auto zapis zdjęć w przypadku nieodebrania połączenia, funkcja nagrania wiadomości audio-wideo dla lokatora w przypadku nieodebrania połączenia z panelu zewnętrznego
Funkcja dzwonka do drzwi	Tak
Funkcja auto-otwarcie wejścia	Tak
Interkom	Tak
Wyjście przekaźnikowe	Tak
Funkcja wtórnika wywołań	Tak
Ręczne sterowanie wyjściem NO	Tak (zamiennie z funkcją wtórnika wywołań)
Funkcja nie przeszkadzać (DND)	Tak (wbudowany harmonogram dobowy i tygodniowy)
Zamiana obrazu kamery domofonu na kamerę CCTV	Tak, sterowane ręcznie podczas wywołania oraz rozmowy
Identyfikacja imienna wejść (paneli zew.)	Tak
Możliwość ręcznego podglądu obrazu z dowolnego wejścia	Tak, audio + wideo
Wyjścia	1 x wyjście przekaźnikowe NO/COM
Wejścia	6 x czujnik przewodowy (w tym jedno wejście na podłączenie dodatkowego dzwonka do drzwi) 1 x wejście zasilania 12VDC 1x Ethernet 10/100 Mbps auto
Zasilanie	DC12V, PoE (802.3af/af/passive)
Pobór mocy	≤4W (czuwanie), ≤6W (praca)
Warunki pracy	-10°C ~ +55°C, 10-95% RH
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Waga	0.35 kg
Wymiary	119.6 × 221.5 × 21.5 mm
Montaż	Natynkowy lub za pomocą podstawki biurkowej BCS-MON-P (dostępnej osobno)
Inne	W komplecie podstawa montażowa do instalacji urządzenia na ścianie oraz taśma -RA2-N lub BCS-RA3-N (dostępne osobno) połączeniowa do podłączenia zasilania, dzwonka, czujników przewodowych oraz wyprowadzenie wyjścia przekaźnikowego