

Link do produktu: <https://geminitech.pl/panel-wideodomofonowy-ip-bcs-pan4401g-s-p-6521.html>

Panel wideodomofonowy IP BCS-PAN4401G-S

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9588
Kod producenta	BCS-PAN4401G-S
Producent	BCS View

Opis produktu

Opis produktu:

Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP BCS-PAN4401G

Wideodomofonowy panel zewnętrzny IP dla czterech abonentów. Montaż natynkowy, aluminiowa wandaloodporna obudowa, wbudowany czytnik kart, szerokokątny obiektyw 1.9mm, kamera 720p z przetwornikiem CMOS 1/2.8mm, ICR oraz podświetlany wizytownik załączany zmierzchowo z regulacją czułości, możliwość zasilania z PoE (802.3af). Panel jest kompatybilny z wideomonitorami z serii BCS-MON7300B/W. W przypadku monitorów serii BCS-MON7000B/W oraz BCS-MON7200W wymagana jest aktualizacja firmware.

Główne cechy:

- Protokół TCP/IP
- Ethernet 10/100Mbps auto negocjacja
- Przetwornik CMOS 1/2.8"
- Obiektyw 1.9mm
- Oświetlacz ICR
- Obsługiwana rozdzielczość: 720p, D1
- Kodowanie wideo: H.264
- Kodowanie audio: G.711
- Kąt widzenia kamery: 140° (poziomo)
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy Mifare 13.56MHz
- Nagrywanie obrazu na rejestratorach BCS LINE oraz Point
- Zarządzanie przez przeglądarkę internetową (Web Service)
- Bezpłatna aplikacja mobilna BCS Viewer Lite dla iOS oraz Android - odbieranie połączeń, podgląd kamery domofonu oraz kamer i rejestratorów IP z serii BCS LINE, otwarcie drzwi oraz bramy, wykonanie zdjęcia oraz nagrania wideo osoby dzwoniącej (zalecane łączyć ze stałym adresem IP)
- Podgląd obrazu z kamery z poziomu Web Service)
- Cztery mechaniczne przyciski wywołania
- Wizytownik z podświetlaniem LED (włącznik zmierzchowy)
- Wbudowane komunikaty głosowe ułatwiające obsługę - inicjacja/zakończenie rozmowy, otwarcie, zajętość, błąd połączenia, asystent nagrywania wiadomości audio-wideo dla lokatora
- Styk sabotażowy włączający alarm akustyczny przy próbie otwarcia obudowy
- Wbudowany przekaźnik (C, NO, NC) z regulowanym czasem pracy
- Wyjście RS485 do podłączenia modułu przekaźnikowego BCS-MODKD2 (moduł dostarczany osobno), który umożliwia

-
- sterowanie dodatkowym urządzeniem z poziomu monitora lub aplikacji mobilnej (np. bramą)
- Podłączenie LAN za pomocą dołączonego adaptera
 - Podłączenie zasilania, przekaźnika, przycisku wyjścia oraz portu RS za pomocą dostarczonej taśmy połączeniowej
 - Zmiana czasu/daty z poziomu Web Service
 - Funkcja DST, NTP, P2P, UPnp
 - Zmiana portów z poziomu Web Service
 - Menu oraz komunikaty głosowe w języku polskim lub angielskim
 - Dodawanie kamer CCTV IP z poziomu Web Service
 - Możliwość nagrania wiadomości audio-wideo dla lokatora
 - Automatyczne wykonywanie zdjęć osób dzwoniących
 - Klasa szczelności: IP65
 - Klasa odporności mechanicznej: IK08
 - Zasilanie: 12 VDC lub PoE 48V (802.3af)
 - Pobór mocy: $\leq 1W$, Work $\leq 7W$
 - Temperatura pracy: $-40^{\circ}C \sim +60^{\circ}C$, wilgotność: 10%~90%RH
 - Wymiary: 182.0mm×30.0mm×101.0mm
 - Waga: 0,8 kg
 - Obudowa ze stopu aluminium w kolorze grafitowym
 - Montaż natynkowy
 - Wyjście napięciowe do zasilania elektrozaczeplu lub modułu BCS-MODKD2
 - Wejście alarmowe (GND IN)
 - Wyjście alarmowe COM/NO załączane na 30 sek. po wzbudzeniu wejścia alarmowego
 - Kompatybilność: wideomonitor serii BCS-MON7300B/W; w przypadku monitorów serii BCS-MON7000B/W oraz BCS-MON7200W wymagana jest aktualizacja firmware'u wideomonitora