

Link do produktu: <https://geminitech.pl/wideomonitor-bcs-mon7500b-s-bcs-line-z-wbudowana-sluchawka-7-p-6093.html>



Wideomonitor BCS-MON7500B-S BCS LINE z wbudowaną słuchawką 7"

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10190
Kod producenta	BCS-MON7500B-S
Producent	BCS Line

Opis produktu

Opis produktu:

Wideomonitor BCS-MON7500B-S BCS LINE z wbudowaną słuchawką 7"

Monitor wewnętrzny z wbudowaną słuchawką model BCS-MON7500B-S marki BCS Line. Praca urządzenia opiera się na niezawodnym systemie Linux. Posiada kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 7" oraz rozdzielczości 1024x600. Przyjazny interfejs graficzny umożliwia łatwe zarządzanie systemem. Monitor posiada menu do wyboru w języku polskim lub angielskim. Monitor posiada wbudowany mikrofon, głośnik oraz słuchawkę, elementy te umożliwiają dwukierunkową komunikację w trybie głośnomówiącym lub słuchawkowym. Po podniesieniu słuchawki następuje automatyczne odebranie rozmowy. Posiada slot na kartę pamięci MicroSD do 32GB, na której może zapisywać nagrania oraz zdjęcia (w zestawie brak karty MicroSD). W przypadku nieodebranego połączenia zdjęcie zapisuje się na karcie automatycznie. Urządzenie obsługuje kamery CCTV IP w rozdzielczości 720p jak i wsparcie kamer IP BCS Line/Point oraz innych producentów po protokole Onvif. System można rozbudować o 10 monitorów jednym lokalu (max. 5 w systemie wielorodzinnym). W konfiguracji gdzie serwerem SIP jest wybrany panel zewnętrzny możliwość obsługi do 20 wejść dla systemów jednorodzinnych lub do 10 dla systemów wielorodzinnych. Możliwe sterowanie przekaźnikiem lub dwoma przekaźnikami (dotyczy kompatybilnego panelu zewnętrznego z modułem przekaźnikowym BCS-MODKD2) z poziomu monitora w trakcie wywołania oraz rozmowy. Posiada obudowę w kolorze czarnym wykonaną z PC oraz ABS. Współpracuje wyłącznie z oprogramowaniem w wersji SIP v4.3 lub wyższej. Montaż natynkowy lub na podstawie biurkowej BCS-MON-P (brak w zestawie). W zestawie znajduje się podstawa montażowa przydatna w instalacji ściennej, a także taśma połączeniowa umożliwiająca podłączenie zasilania, dzwonka, czujników przewodowych oraz wyprowadzenie wyjścia przekaźnikowego.

Główne cechy:

- Ekran: 7"
- Typ ekranu: Pojemnościowy TFT
- Rozdzielczość: 1024x600
- Kolor obudowy: Czarny
- Wbudowany mikrofon
- Wbudowany głośnik
- Wbudowana słuchawka
- Funkcje dodatkowe: interkom, auto-otwarcie, funkcja dzwonka do drzwi, DND, zapis zdjęć na karcie pamięci
- Wsparcie protokołu Onvif
- Obsługa do 32 kamer IP
- Slot na kartę pamięci SD do 32GB
- Przyciski funkcyjne dotykowe
- Protokoły: TCP/IP, SIP
- Zasilanie: DC12V, PoE (802.3af/at/passive)

Specyfikacja techniczna:

Ekran	7" dotykowy
Typ ekranu	Pojemnościowy TFT
Rozdzielczość	1024x600
System operacyjny	Linux
Mikrofon / Głośnik	Wbudowany / Wbudowany
Wbudowana słuchawka	Tak
Wyjście/ wejście alarmowe	6 wejść alarmowych NO/NC, podział na strefy, historia
Kompresja audio	PCM
Funkcje	Dzwonek do drzwi, auto-otwarcie wejścia, Interkom, funkcja wtórnika wywołań, wyjście przekaźnikowe, ręczne sterowanie wyjściem NO, funkcja nie przeszkadzać, ręczny podgląd obrazu
Wi-Fi	Brak
Ethernet	1x RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoły	TCP/IP, SIP
Kolor obudowy	Czarny
Materiał wykonania	PC, ABS
Współpraca	Penele zewnętrzne z protokołem SIP w wersji 4.3 albo nowszej
Montaż	Natynkowy/Podstawka na biurko (BCS-MON-P)
Zasilanie	DC 12V, PoE (802.3 af/at/passive)
Pobór prądu	Czuwanie max. 2W, praca max. 5W
Temperatura pracy	-10°C~+55°C
Waga	560g
Wymiary	236mm × 129.8mm × 23mm