

Link do produktu: <https://geminitech.pl/czytnik-rfid-zblizeniowy-bcs-l-cka-m1z-bcs-line-p-6069.html>



Czytnik RFID-zbliżeniowy BCS-L-CKA-M1Z BCS LINE

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9544
Kod producenta	BCS-L-CKA-M1Z
Producent	BCS Basic

Opis produktu

Opis produktu:

Cechy główne:

- 13,56MHz (Mifare)
- Obsługa 30000 kart i 60000 rekordów
- Wsparcie kombinacji karta i hasło
- Połączenie TCP/IP z PC
- Interfejs Wiegand 34 / RS-485
- Alarm drzwi: wtargnięcie, zablokowanie, tamper
- Funkcja Anti-passback
- Obudowa IP66
- Terminarz działania
- Funkcja Watch dog
- Zasilanie 12V DC

Urządzenie BCS-L-CKA-M1Z to nowoczesny system kontroli dostępu, który działa na 32-bitowym procesorze i jest przystosowany do pracy z kartami zbliżeniowymi działającymi na częstotliwości 13,56MHz. Urządzenie charakteryzuje się szybkim czasem reakcji poniżej 0,1 sekundy i umożliwia zarządzanie do 30,000 użytkowników kart, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla średnich i dużych systemów bezpieczeństwa.

Specyfikacja techniczna:

Procesor	32bit
Wejście	Czujnik drzwi, przycisk wyjścia
Wyjście	Przełącznik
Format odczytu	13,56MHz
Zasięg	1-2cm
Czas reakcji	
Użytkownicy kart	30000
Rekordy	60000
Zarządzanie	Ogólne, VIP, Gość, Patrol, Czarna lista, Duress
Alarm	Alarm przekroczenia czasu otwarcia drzwi, alarm włamaniowy,

	alarm przymusowy, alarm sabotażowy
Terminarz	128 grup
Interfejs PC	RJ45 (10/100M)
Interfejs czytnik	Wiegand 34, RS485
Dźwięk	Buzzer
Klawiatura	Dotykowa z niebieskim podświetleniem
Zasilanie	DC 12V/100mA
Warunki pracy	-30°C do +60°C RH ≤90%
Wymiary	62x142x23mm
Obudowa	IP66